

# PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

## PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

Zpracovatel:  
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV  
ARTOUR ENERGY a.s.  
Praha, Ke Skalkám 3249/22, PSČ 10600

Schválil:

Energetický regulační úřad, dne

## Obsah

<b>1. ÚVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>2. CÍLE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ROZSAH PLATNOSTI .....</b>	<b>7</b>
<b>4. DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIVĚ.....</b>	<b>8</b>
4.1.1 Pořadové číslo události v běžném roce. ....	8
4.1.2 Typ události – druh přerušení.....	8
4.1.3 Druh sítě .....	8
4.1.4 Napětí sítě .....	8
4.1.5 Napětí zařízení .....	9
4.1.6 Příčina události .....	9
4.1.7 Druh (soubor) zařízení .....	9
4.1.8 Poškozené (revidované) zařízení .....	9
4.1.9 Druh zkratu (zemního spojení).....	9
4.1.10 T0.....	9
4.1.11 T1.....	9
4.1.12 T2.....	9
4.1.13 T3.....	10
4.1.14 T4.....	10
4.1.15 Tz.....	10
4.1.16 n1.....	10
4.1.17 n2.....	10
4.1.18 Ti0.....	10
4.1.19 Ti1....Tin.....	10
4.1.20 ni0...nin.....	10
<b>4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH .....</b>	<b>10</b>
4.2.1 Ns (Nsh) .....	11
4.2.2 nj (njh) .....	11
4.2.3 Celkový počet dalších zařízení ze společné databáze zařízení.....	11

4.2.4 Celkový počet prvků rozvodu ze společné databáze prvků rozvodu .....	11
4.3 METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ....	11
4.3.1 Hladinové ukazatele .....	12
4.3.2 Určení obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce LDS.....	13
5. METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ .	13
6. PLYNULOST DODÁVKY A RUŠENÍ NAPĚŤOVÝMI POKLESY .....	15
7. SEZNAM POLOŽEK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O ZAŘÍZENÍ .....	16
8. PŘÍLOHA - SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY PRO LDS.....	17
8.1 IDENTIFIKACE DS/LDS.....	17
8.2 TYP UDÁLOSTI.....	17
8.3 NAPĚTÍ SÍŤE, NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ .....	17
8.4 ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍŤE.....	17
8.5 PŘÍČINA UDÁLOSTI.....	18
8.6 DRUH ZAŘÍZENÍ .....	18
8.7 POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ.....	18
8.8 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ) .....	19
9. POUŽITÁ LITERATURA .....	19
10. EVIDENČNÍ LIST BEZPROUDÍ LDS .....	20

## 1. ÚVOD

Tato část Pravidel provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS) podrobně popisuje ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny, pro jejíž stanovení jsou podkladem příslušné údaje poskytované jednotlivými držiteli licence na distribuci a postup výpočtu uvedený v této příloze PPLDS na základě vyhlášky ERÚ [1].

## 2. CÍLE

Spolehlivost a nepřetržitost distribuce je jednou z nejdůležitějších charakteristik elektřiny dodávané zákazníkům distribučních soustav i přenosové soustavy.

Hlavní cíle sledování spolehlivosti a nepřetržitosti distribuce jsou získání:

- 1) ukazatelů nepřetržitosti distribuce v sítích nn, vn a 110 kV příslušného PLDS
- 2) podkladů o spolehlivosti jednotlivých prvků v sítích PLDS
- 3) podkladů pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů
- 4) podkladů o nepřetržitosti distribuce pro citlivé zákazníky<sup>1</sup>.

Ukazatelé nepřetržitosti distribuce předepsané pro tento účel ERÚ [1] jsou definovány:

- 1) průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období – SAIFI<sup>2</sup>
- 2) průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném SAIDI<sup>3</sup>
- 3) průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období CAIDI<sup>4</sup>.

Předmětem tohoto sledování jsou ve smyslu vyhlášky ERÚ [1]:

- a) neplánovaná (poruchová/nahodilá) přerušení distribuce :
- b) plánovaná přerušení distribuce s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá přerušení distribuce ve smyslu ČSN EN 50160 [2])<sup>5</sup>.

Tyto ukazatele charakterizují střední průměrnou hodnotu nepřetržitosti distribuce a její důsledky z pohledu průměrného zákazníka. Budou využívány především ve vztahu k ERÚ, poradenským firmám i vzájemnému porovnání výkonnosti provozovatelů LDS.

Ve vztahu k běžným zákazníkům jsou však důležité meze, ve kterých se tyto ukazatele v LDS (nebo v jejich některé části) pohybují a rozdělení jejich četnosti v LDS jako celku i ve vybraných uzlech LDS.

Protože nepřetržitost distribuce je závislá nejen na spolehlivosti prvků LDS a nepřetržitosti distribuce z DS příp. i zdrojů LDS, ale i na organizaci činností při plánovaném i provozu uzlu sítě, možnosti náhradního napájení apod., je důležité sledovat i tyto další okolnosti.

---

<sup>1</sup> Odběratelé vyžadující nadstandardní kvalitu distribuce.

<sup>2</sup> System Average Interruption Frequency Index- systémový ukazatel četnost přerušení - podle [3] vyjadřuje průměrnou četnost přerušení za rok u zákazníka systému, příp. napěťové hladiny.

<sup>3</sup> System Average Interruption Duration Index –systémový ukazatel trvání přerušení -- podle [3] vyjadřuje průměrnou celkovou dobu přerušení za rok na zákazníka systému, příp. napěťové hladiny).

<sup>4</sup> Customer Average Interruption Duration Index - ukazatel průměrného přerušení zákazníka -- podle [3] vyjadřuje průměrnou dobu trvání jednoho přerušení zákazníka systému, příp. napěťové hladiny.

<sup>5</sup> Za vynucená přerušení distribuce považujeme ve smyslu §2 f) [1] taková, při kterých nedošlo k poškození

Podklady o spolehlivosti zařízení a prvků distribučních soustav jsou:

- poruchovosti jednotlivých zařízení a prvků
- odstávky zařízení při údržbě a revizích,
- odstávky zařízení pro provozní práce na vlastním zařízení i zajištění bezpečnosti při pracích v blízkosti živých částí rozvodu.

Tyto podklady mohou sloužit jak pro posuzování vlastností již provozovaných zařízení (popř. i zařízení určitého typu vybraného dodavatele), při výběru nových zařízení a pro posuzování vhodného času pro rekonstrukci dožívajících zařízení, tak i pro spolehlivostní výpočty, volbu způsobu provozu uzlu sítě vn apod.

Podklady pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů jsou:

- spolehlivost zařízení a prvků distribučních soustav,
- četnosti přerušení distribuce a jeho trvání v odběrných místech.

Podklady o nepřetržitosti distribuce pro zákazníka s citlivými technologiemi jsou:

- četnost, hloubka a trvání napěťových poklesů (četnost, zbytkové napětí a trvání napěťových poklesů),
- četnost a trvání krátkodobých přerušení distribuce.

### 3. ROZSAH PLATNOSTI

Provozovatel LDS je povinen zaznamenávat k jednotlivým událostem hodnoty podle požadavku [1] a dále:

- uvedené v části 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4
- 4.1.10 až 4.1.15

Pro hodnocení přitom platí, že PLDS musí účinky přerušení nebo omezení distribuce vztahovat k počtu postižených zákazníků – podle 4.3.

Zaznamenávání ostatních položek databáze a k nim vztažených číselníků je doporučeno. Rozsah, ve kterém je PLDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat krátkodobé poklesy, přerušení a zvýšení napětí podle části 6 uvádí Příloha 3, část 5

## 4. DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ

Sledované události – přerušení distribuce jsou buď neplánované, nebo plánované. Data potřebná k sledování nepřetržitosti distribuce jsou popsány v následujících kapitolách.

### 4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIVĚ

Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikují událost, jednak ji charakterizují časovými a dalšími údaji.

#### 4.1.1 Pořadové číslo události v běžném roce.

#### 4.1.2 Typ události – druh přerušení

Základní rozdělení je uvedené a popsané v Příloze 4 k [1] je následující:

Kategorie přerušení		Číselné označení pro vykazování
1.	<i>Neplánované</i>	
1.1	<i>Poruchová</i>	
1.1.1	<i>- Způsobená poruchou mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu</i>	
1.1.1.1	<i>- Za obvyklých povětrnostních podmínek</i>	11
1.1.1.2	<i>- Za nepříznivých povětrnostních podmínek</i>	16
1.1.2	<i>- Způsobené v důsledku, nebo jednání třetí osoby</i>	12
1.2	<i>Vynucené</i>	15
1.3	<i>Mimořádné</i>	14
1.4	<i>V důsledku události mimo soustavu a u výrobce</i>	13
2	<i>Plánované</i>	2

Pozn.: Další vnitřní členění je již individuální podle potřeb jednotlivých PLDS, podle jejich individuální databáze.

#### 4.1.3 Druh sítě

Kód druhu sítě podle způsobu provozu uzlu:

- izolovaná,
- kompenzovaná,
- odporově uzemněná,
- kombinovaná,
- účinně uzemněná (ze společného číselníku druhu sítí).

Pozn.: Kombinovaná síť je kompenzovaná síť vn, u které je při zemní poruše připojen paralelně ke zcháscí tlumivce, odpor a zemní poruchy jsou vypínány působením ochran.

#### 4.1.4 Napětí sítě

Jmenovité napětí sítě, které se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).



*Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká sítě s více napěťovými hladinami, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí sítě se zařízením postiženým poruchou.*

#### 4.1.5 Napětí zařízení

Jmenovité napětí zařízení, kterého se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).

*Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká zařízení více napěťových hladin, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí zařízení postiženého poruchou.*

#### 4.1.6 Příčina události

Číselný kód příčiny ze společného číselníku příčin události.

#### 4.1.7 Druh (soubor) zařízení

Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku.

#### 4.1.8 Poškozené (revidované) zařízení

Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku prvků rozvodu. Poškozená zařízení představují prvky rozvodu.

#### 4.1.9 Druh zkratu (zemního spojení)

Zadává se kód ze společné databáze.

*Pozn.: Pro stanovení obecných ukazatelů nepřetržitosti distribuce nemá tato položka bezprostřední význam, doporučujeme ji pro možné posouzení účinnosti a správného nastavení ochran, vhodnosti zvoleného způsobu provozu uzlu sítě apod.*

#### 4.1.10 T0

Datum a čas začátku události.

#### 4.1.11 T1

Datum a čas začátku manipulací.

*Pozn.: - U poruchy datum a čas první manipulace, která neslouží k ověření jejího trvání opakovaným zapnutím vypadlého prvku).*

- U plánovaných událostí je datum a čas začátku události a manipulací shodný.

#### 4.1.12 T2

Datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy.

### 4.1.13 T3

Datum a čas obnovení dodávky v úseku ovlivněném událostí.

*Pozn.: Datum a čas obnovení distribuce u všech zákazníků ovlivněných událostí*

### 4.1.14 T4

Datum a čas konce události, tj. čas obnovení schopnosti zařízení plnit svou funkci.

*Pozn.: U plánovaných a vynucených událostí je datum a čas konce manipulací a události shodný.*

### 4.1.15 Tz

Datum a čas zemního spojení

*Pozn.: Pokud bylo zemní spojení vymanipulováno bez přechodu ve zkrat (výpadku), je  $TZ=T0$ , pokud přešlo ve zkrat, je  $T0$  čas přechodu ve zkrat.*

### 4.1.16 n1

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase T0.

### 4.1.17 n2

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase T2.

**Události se záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazníků v průběhu přerušeni distribuce a jejího obnovení.**

### 4.1.18 Ti0

Datum a čas začátku události.

*Pozn.: Datum a čas, kdy je provozovatel o události informován.*

### 4.1.19 Ti1....Tin

Datum a čas jednotlivých manipulací do plného obnovení distribuce

### 4.1.20 ni0...nin

Počet zákazníků s přerušenu distribucí elektřiny v čase Ti0 až Tin

## 4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH

Při hodnocení nepřetržitosti distribuce, vycházejícím z hodnot skutečného počtu zákazníků, kterým bylo přerušeno napájení v důsledku události, je nutné současně znát a při hodnocení vztahovat tyto události k celkovému počtu zákazníků v čase příslušné události.

Pro navazující vyhodnocení nepřetržitosti distribuce nebo distribuce jsou proto kromě údajů k jednotlivým událostem  $j$  zapotřebí pro dané sledované období následující součtové hodnoty za PLDS<sup>6</sup> k 31.12. (vždy za uplynulý rok):

#### 4.2.1 $N_s$ ( $N_{sh}$ )

Celkový počet zákazníků zásobovaných z distribučního systému PLDS (z jednotlivé napěťové hladiny  $h$ ).

#### 4.2.2 $n_j$ ( $n_{jh}$ )

Počet zákazníků ve skupině zákazníků postižených událostí  $j$  (jednotlivých napěťových hladin  $h$ ).

#### 4.2.3 Celkový počet dalších zařízení ze společné databáze zařízení

#### 4.2.4 Celkový počet prvků rozvodu ze společné databáze prvků rozvodu

### 4.3 METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE

Přístup ke stanovení ukazatelů nepřetržitosti distribuce, stanovuje [1], podle které se hodnotí důsledky přerušování distribuce počtem zákazníků postižených přerušením.

*Pozn.: S ohledem na pojem „zákazník“, který užívá jak Energetický zákon [5], tak i Vyhl. 540 [1], používáme tento pojem i při popisu ukazatelů nepřetržitosti distribuce stejně jako pojem „customer“ užívá např. doporučení UNIPEDÉ i zprávy sdružení evropských regulátorů CEER. Ve výpočtech však je jako počet zákazníků uvažován počet odběrných míst.*

Ukazatele pro jednotlivé napěťové hladiny a systémové ukazatele se vypočtou podle níže uvedených způsobů.

Jedna událost v distribuční soustavě může vést k několika výpadkům (přerušením distribuce), které postihnou některé nebo všechny původně postižené zákazníky, někdy však i další zákazníky. Ve výpočtu ukazatelů se proto musí uvážit všechny relevantní přerušení a jejich důsledky pro zákazníky.

---

<sup>6</sup> Pro výpočet celkových ukazatelů nepřetržitosti distribuce je zapotřebí znát součtové hodnoty přiřazené k příslušným sledovaným ukazatelům o důsledcích událostí, tj. např. při znalosti  $n_1$  a  $n_2$  je třeba znát celkové počty zákazníků příslušné napěťové hladiny.

### 4.3.1 Hladinové ukazatele

Hladinové ukazatele nepřetržitosti distribuce  $SAIFI_h$ ,  $SAIDI_h$  a  $CAIDI_h$  vyjadřují celkové důsledky událostí v LDS na zákazníky připojené k jednotlivým napěťovým hladinám nn, vn i vvn (dopad událostí na vlastní napěťové hladině i vyšších hladinách).

četnost přerušení zákazníka hladiny napětí  $SAIFI_h = \frac{\sum_j n_{jh}}{N_{sh}}$  [přerušení/rok/zákazník]

trvání přerušení zákazníka hladiny napětí  $SAIDI_h = \frac{\sum_j t_{sjh}}{N_{sh}}$  [minut/rok/zákazník]

průměrné přerušení zákazníka hladiny napětí  $CAIDI_h = \frac{SAIDI_h}{SAIFI_h}$  [minut/přerušení]

kde  $n_{jh}$  = celkový počet zákazníků napájených z napěťové hladiny  $h$  postižených přerušením distribuce událostí  $j$  vzniklou na hladině  $h$  i napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině  $h$ ,

$N_{sh}$  = celkový počet zákazníků napájených přímo z napěťové hladiny  $h$

$t_{shj}$  = součet všech dob trvání přerušení distribuce elektřiny v důsledku  $j$ -té události u jednotlivých zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny  $h$ , jimž byla přerušena distribuce elektřiny,

stanovený jako:  $t_{shj} = \sum t_{jhi} \cdot n_{jhi}$

kde  $i$  je pořadové číslo manipulačního kroku v rámci  $j$ -té události,

$t_{jhi}$  je doba trvání  $i$ -tého manipulačního kroku v rámci  $j$ -té události,

$n_{jhi}$  je počet zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny  $h$ , jimž bylo způsobeno přerušení distribuce elektřiny dané kategorie v  $i$ -tém manipulačním kroku  $j$ -té události.

Pro události se zjednodušeným záznamem podle 4.1.10 až 4.1.17 se  $t_{jh}$  určí pomocí vztahu

$$t_{jh} = \frac{n_{1h} \cdot (T_{1h} - T_{0h}) + (n_{1h} + n_{2h}) \cdot (T_{2h} - T_{1h})/2 + n_{2h} \cdot (T_{3h} - T_{2h})}{n_{1h}}$$

Tento výpočetní postup ilustruje následující tabulka

	Hodinový ukazatel		
	Zákazník nn	Zákazník vn	Zákazník vvn
Událost na hladině nn	$n_{jnn}; t_{jnn}$		
Událost na hladině vn	$n_{jnn}; t_{jvn}$	$n_{jvn}; t_{jvn}$	
Událost na hladině vvn	$n_{jnn}; t_{jvvn}$	$n_{jvn}; t_{jvvn}$	$n_{jvvn}; t_{jvvn}$
Celkový vztažený počet zákazníků $N_s$	$N_{snn}$	$N_{svn}$	$N_{svvn}$

Kde  $N_{snn}$  = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny nn  
 $N_{svn}$  = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny vn  
 $N_{svvn}$  = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny vvn

### 4.3.2 Určení obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce LDS.

Systémový ukazatel  $SAIFI_s$ ,  $SAIDI_s$  a  $CAIDI_s$  vyjadřují průměrné hodnoty dopadů událostí na nepřetržitost distribuce elektřiny za všechny zákazníky celé LDS.

četnost přerušení  $SAIFI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vvn} \sum_j n_{jh}}{N_s}$  [přerušení/rok/zákazník]

souhrnné trvání přerušení  $SAIDI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vvn} \sum_j t_{sjh}}{N_s}$  [minut/rok/zákazník]

průměrné přerušení  $CAIDI_s = \frac{SAIDI_s}{SAIFI_s}$  [minut/přerušení]

kde  $N_s$  = Celkový počet zákazníků v soustavě (na hladinách nn, vn a vvn) ke konci předchozího roku.

Tabulka ilustruje načítání přerušení distribuce elektrické energie a celkového počtu zákazníků při výpočtech obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce.

Zákazník nn    Zákazník vn    Zákazník vvn  
 Událost na hladině nn  $n_{jnn}; t_{jnn}$   
 Událost na hladině vn  $n_{jvn}; t_{jvn}$   
 Událost na hladině vvn  $n_{jvvn}; t_{jvvn}$   
 Celkový vztažný počet zákazníků  $N_s = N_{snn} + N_{svn} + N_{svvn}$

	Systémový ukazatel		
	Zákazník nn	Zákazník vn	Zákazník vvn
Událost na hladině nn	$n_{jnn}; t_{jnn}$		
Událost na hladině vn	$n_{jvn}; t_{jvn}$	$n_{jvn}; t_{jvn}$	
Událost na hladině vvn	$n_{jvvn}; t_{jvvn}$	$n_{jvvn}; t_{jvvn}$	$n_{jvvn}; t_{jvvn}$
Celkový vztažný počet zákazníků $N_s$	$N_{snn} + N_{svn} + N_{svvn}$		

## 5. METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ

Pro intenzitu prostojů prvků platí:

$$\lambda = \frac{N}{Z.P} \quad [\text{rok}^{-1}]$$

N = počet prostožů,  
Z = počet prvků příslušného typu v síti,  
P = délka sledovaného období [rok].

Pro intenzitu prostožů vedení platí:

$$\lambda = \frac{N}{l \cdot 0,01 \cdot P} \quad [\text{rok}^{-1} \cdot (100 \text{ km})^{-1}]$$

N = počet prostožů,  
l = délka vedení příslušného typu [km],  
P = délka sledovaného období [rok].

Pro střední dobu prostože platí:

$$\tau = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N} \quad [\text{hod}]$$

N = počet prostožů prvku příslušného typu,  
t = doba prostože prvku příslušného typu [hod].

## 6. PLYNULOST DODÁVKY A RUŠENÍ NAPĚŤOVÝMI POKLESY

Při sledování poklesů napětí <sup>7</sup> použije **PLDS** následující členění podle TAB 3. Požadavky na přístroje pro sledování těchto jevů jsou uvedeny v **Příloze 3 PPLDS “Kvalita elektřiny v LDS a způsoby jejího zjišťování a hodnocení”**

**TAB.3**

Zbytkové u [%]	10 ms ≤ t < 100ms	100 ms ≤ t < 500 ms	500 ms ≤ t < 1 s	1 s ≤ t < 3s	3 s ≤ t < 20 s	20 s ≤ t < 1 min
Trvání (t)						
85 < d < 90	N <sub>11</sub>	N <sub>21</sub>	N <sub>31</sub>	N <sub>41</sub>	N <sub>51</sub>	N <sub>61</sub>
85 ≤ d < 70	N <sub>12</sub>	N <sub>22</sub>	N <sub>32</sub>	N <sub>42</sub>	N <sub>52</sub>	N <sub>62</sub>
70 ≤ d < 40	N <sub>13</sub>	N <sub>23</sub>	N <sub>33</sub>	N <sub>43</sub>	N <sub>53</sub>	N <sub>63</sub>
40 ≤ d < 95	N <sub>14</sub>	N <sub>24</sub>	N <sub>34</sub>	N <sub>44</sub>	N <sub>54</sub>	N <sub>64</sub>

Pro trvání přerušení napájecího napětí použije **PLDS** následující členění <sup>8</sup>

**TAB.4**

Trvání přerušení	Trvání < 1s	3 min > trvání ≥ 1s	trvání ≥ 3 min
Počet přerušení	N1	N2	N3

<sup>7</sup> Napěťový pokles je charakterizován dvojicí hodnot, trváním a podle ČSN EN 50160 [1] hloubkou nebo podle IEC 61000-4-30 [16] zbytkovým napětím.

TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[4] upravená podle IEC 61000-4-30, místo poklesů se vyhodnocuje zbytkové napětí apro přerušení napájecího napětí se uvažuje mez 5 % Un.. Trvání poklesu t odpovídá času, po který bylo napětí menší než 90 % jmenovitého (dohodnutého) napětí. Hloubka poklesu d je definována jako rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou v průběhu napěťového poklesu a jmenovitým (dohodnutým) napětím, vyjádřený v % jmenovitého (dohodnutého) napětí.

Nij je zjištěná četnost poklesů pro určitou hloubku a její trvání.

Tento přístup podle IEC 61000-4-30 lépe vyjadřuje vliv na zařízení v síti, poklesy napětí jsou vhodné pro stanovení flikru

<sup>8</sup> TAB. 7 v PNE 33 3430-7 [2] podle doporučení UNIPEDÉ [3],

## 7. SEZNAM POLOŽEK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O ZAŘÍZENÍ

Poř. č.	Položka databáze	Datový typ	Zadání
1	Distribuční společnost	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
2	Pořadové číslo události	Číslo	Evidence LDS
3	Typ události	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
4	Rozvodna	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
5	Druh sítě	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
6	Napětí sítě	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
7	Napětí zařízení	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
8	T <sub>0</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
9	T <sub>1</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
10	T <sub>2</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
11	T <sub>3</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
12	T <sub>4</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
13	T <sub>z</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Evidence LDS
14	n <sub>1</sub>	Číslo	Evidence LDS
15	n <sub>2</sub>	Číslo	Evidence LDS
16	Příčina události	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
17	Druh zařízení	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
18	Poškozený prvek	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
19	Druh zkratu (zemního spojení)	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
20	Výrobce	Číslo	Výběr ze spol. číselníku
21	Rok výroby	rok	Evidence LDS
22	Počet zákazníků LDS	Číslo	Evidence LDS
23	Délky venkovních vedení [km]	Číslo	Evidence LDS
24	Délky kabelových vedení [km]	Číslo	Evidence LDS
25	Počet vypínačů	Číslo	Evidence LDS
26	Počet odpojovačů	Číslo	Evidence LDS
27	Počet odpínačů	Číslo	Evidence LDS
28	Počet úsečníků s ručním pohonem	Číslo	Evidence LDS
29	Počet úsečníků dálkově ovládaných	Číslo	Evidence LDS
30	Počet měřicích transformátorů	Číslo	Evidence LDS
31	Počet uzlových odporů	Číslo	Evidence LDS
32	Počet zhášecích tlumivek	Číslo	Evidence LDS
33	Počet svodičů přepětí	Číslo	Evidence LDS



## 8. PŘÍLOHA - SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY PRO LDS

### 8.1 IDENTIFIKACE DS/LDS

Kód	Význam
0	ARTOUR ENERGY a.s.
1	ČEZ Distribuce a.s.
2	E. ON Distribuce a.s.
3	PRE Distribuce a.s.

### 8.2 TYP UDÁLOSTI

Kód	Význam
1	neplánovaná
11	porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu za obvyklých povětrnostních podmínek
12	porucha v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby
13	porucha v důsledku události mimo soustavu a u výrobce
14	mimořádné
15	vynucená
16	porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu za nepříznivých povětrnostních podmínek
2	plánovaná

### 8.3 NAPĚTÍ SÍŤE, NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ

Kód	Hodnota [kV]
1	0,4
2	3
3	6
4	10
5	22
6	35
7	110

### 8.4 ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍŤE

Kód	Význam
1	izolovaná
2	kompenzovaná
3	odporová
4	kombinovaná
5	účinně uzemněná

Dále uvedené číselníky jsou doporučeny s cílem postupného sjednocení u jednotlivých PLDS při změnách informačních systémů. Další či podrobnější členění je podle konkrétních potřeb jednotlivých PLDS.

## 8.5 PŘÍČINA UDÁLOSTI

Kód	Význam
1	Příčiny před započetím provozu
2	Příčina spjatá s provozem distribučního zařízení
3	Příčina daná dožitím nebo opotřebením
4	Příčina způsobená cizím vlivem
5	Porucha způsobená cizím elektrickým zařízením
6	Příčina způsobená přírodními vlivy
7	Příčina neobjasněna
8	Neplánované vypnutí
9	Plánované vypnutí

## 8.6 DRUH ZAŘÍZENÍ

Kód	Význam
1	venkovní vedení jednoduché
2	venkovní vedení dvojité
3	kabelová vedení silové
4	kabelová vedení ostatní
5	distribuční transformovna VN/NN
6	transformovna VN/VN a spínací stanice VN
7	transformovny a rozvodny VVN
8	ostatní

## 8.7 POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ

Kód	Význam
01	stožár
02	vodič
03	izolátor
04	kabel
05	kabelový soubor
06	úsečník
07	dálkově ovládaný úsečník
08	vypínač výkonový
09	recloser
10	odpínač
11	odpojovač
12	transformátor VN/NN
13	transformátor VN/VN
14	transformátor 110 kV/VN
15	přístrojový transformátor proudu, napětí
16	svodič přepětí
17	kompensační tlumivka
18	zařízení pro kompenzaci jalového proudu
19	reaktor
20	zařízení DŘT
21	ochrany pro vedení a kabely
22	ochrany pro transformátory
99	žádné

## 8.8 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ)

<b>Kód</b>	<b>Význam</b>
1	zkrat jednofázový zemní
2	zkrat dvoufázový zemní
3	zkrat trojfázový zemní
4	zkrat dvoufázový bez země
5	zkrat trojfázový bez země
9	druh zkratu neurčen
11	zemní spojení
12	zemní spojení přešlo ve zkrat
13	dvojité nebo vícenásobné zemní spojení
14	zemní spojení vymezené vypínáním
15	zemní spojení vymezené indikátorem zemních poruch
16	zemní spojení zmizelo při vymezování
19	ostatní

## 9. POUŽITÁ LITERATURA

- [1] Vyhláška ERÚ č. 540/2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
- [2] ČSN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
- [3] TR 50 555:2010 Interruption definitions and continuity indices (Ukazatelé přerušení dodávky elektrické energie)
- [4] PNE 33 3430-7 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
- [5] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)

# 10. EVIDENČNÍ LIST BEZPROUDÍ LDS

Měsíční výkaz přerušení dodávek v lokální distribuční soustavě

Měsíc: Rok:

Sledování přerušení dodávky elektřiny na napěťové hladině ..... (dle 8.3) provozovatele lokální distribuční soustavy za období od ..... do .....

Pořad. číslo	Typ události dle čl. 8.2	Příčina dle čl. 8.5	Poškozené zařízení dle čl. 8.7	Začátek přerušení T <sub>0</sub>		Začátek manipulací T <sub>1</sub>		Konec manipulací T <sub>2</sub>		Konec přerušení T <sub>3</sub>		n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l <sub>j</sub>	l <sub>j</sub> x t <sub>j</sub>
				Datum	Čas	Datum	Čas	Datum	Čas	Datum	Čas	kVA	kVA	MVA	MVAh

Poznámka:  
 Datum a čas začátku události – T<sub>0</sub> ..... [dd.mm/ hh:min]  
 Datum a čas začátku manipulací – T<sub>1</sub> ..... [dd.mm/ hh:min] (pouze u poruch vn )